

# 接地抵抗測定器 (L-10)

## 適用

比抵抗法で土地の電気的な量を介して土地の様子を解釈し判断するものである  
地下200mまでの地質、構造を徹底キャッチ出来る探査測定器である

|      |               |
|------|---------------|
| 品種番号 | 40-02-022     |
| 仕様   | L-10 大地比抵抗測定器 |
| メーカー | 横河電機          |



## 特長 (3244)

電極の分解作用や直流の地表面電位の影響を受けない交流電位差計方式  
電極棒の接地抵抗や接地電圧の影響が極めて少ない安定測定ができる

| 接地抵抗測定範囲(Ω)    | 接地電圧測定範囲(Ω) | 使用電源                       | 電極棒 | 全長    | 全幅    | 全高    | 重量    | 品種番号      | システムコード       |
|----------------|-------------|----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|---------------|
| 0~0.3/3/30/300 | 150/300/600 | 単一乾電池8本<br>自動車用蓄電池(NS40)1個 | 5本  | 348mm | 248mm | 211mm | 8.1kg | 40-02-022 | 50-100-600-60 |